

C1012

2 posizioni 0 - 1




SELETTORI MODULARI a 2 vie

C1122

3 posizioni 2 - 0 - 1

C1122.A

3 posizioni A - 0 - M



DATI GENERALI

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Portata corrente a 24 Vac/dc | 5 A |
| Portata corrente a 230 Vac | 2,5 A |
| Tensione massima applicabile | 230 Vac |
| Temperatura di funzionamento | - 15°C ... +55°C |
| Umidità relativa | <= 90% |
| Ingombro frontale 4 moduli DIN | 45x35 mm |
| Dimensioni mm | H93 x L35 x P58 |
| Grado di protezione frontale | IP40 |
| Contenitore plastico autoestinguen. | NORYL ULV-O |
| Colore | Grigio RAL7035 |
| Installazione su guida OMEGA | DIN (EN50022) |

NORME DI RIFERIMENTO

EMC: norma sull'emissione EN 50081-1 e norma sull'immunità EN 50082-1
BT : 73/23/CEE, 93/68/CEE – EN60065

Apparecchi utilizzabili per la commutazione di circuiti ausiliari di comando e controllo, e alimentazione monofase di piccole potenze.

NOTE IMPORTANTI:

- Conservare il prodotto in ambiente coperto ed asciutto
- L'apparecchio dovrà essere alimentato da dispositivi atti alla protezione contro i contatti diretti e indiretti; Il dispositivo di sezionamento deve essere a portata di mano e deve interrompere tutti i poli attivi. L'apparecchio essendo previsto per collegamento permanente entro un'apparecchiatura, non è dotato dispositivi interni di protezione da sovracorrenti, si raccomanda pertanto di proteggere tutti i circuiti ad esso connesso, mediante l'inserimento di fusibili adeguati alle correnti circolanti.
- Gli apparecchi di questa serie *non sono soggetti a manutenzione preventiva*, in caso di anomalia o accertato mal funzionamento va sostituito con un nuovo apparecchio.
- Prima di procedere alla sostituzione e al scollegamento dei conduttori in morsettiera, accertarsi di aver tolto a monte l'alimentazione 24/230V. L'azienda costruttrice declina ogni responsabilità dovuta a imperizia o errata installazione.
- L'apparecchio è garantito da difetti o vizi costruttivi riscontrati entro 12 mesi dalla consegna. L'eventuale manomissione dell'apparecchio o danneggiamenti provocati da installazione non conforme, comporta automaticamente il decadimento della garanzia.
- La garanzia si limita alla riparazione presso la Ns sede o la sostituzione dell'apparecchio. Sono esclusi dalla garanzia eventuali interventi del Ns personale tecnico, richiesti a qualsiasi titolo. In caso di prodotto ritenuto difettoso in periodo o non di garanzia, contattare il Ns supporto vendite per ottenere autorizzazione alla spedizione. Il prodotto ritenuto difettoso, dovrà pervenire presso la Ns sede a mezzo e/ a cura del Committente, accompagnato da indicazioni sul problema riscontrato.
- La SELETEC Srl si riserva di apportare in qualsiasi momento, tutte quelle modifiche atte al miglioramento della qualità e funzionalità del prodotto, nel rispetto delle normative in vigore.
- Le targhette applicate al prodotto contengono tutti i dati essenziali (numero del lotto, settimana e anno di produzione). I stessi dati vengono indicati sulla targhetta applicata alla confezione. La confezione contiene la *Scheda di prodotto*, eventuale documentazione specifica/aggiuntiva richiesta dal Committente

La SELETEC diffida dall'utilizzo improprio o dalla riproduzione anche parziale della presente scheda, senza autorizzazione