

ADR1524

Alimentatori modulari stabilizzati Switching 230Vac-24Vdc

ADR6024



DATI GENERALI	ADR1524	ADR6024	Morsetto	COLLEGAMENTI
	Tensione di ingresso	100....240Vac		
Frequenza di lavoro	48....60Hz	48....60Hz	-V	Uscita (-) 24Vdc
Tensione di uscita nominale	24.0 Vdc +/- 2%	24.0 Vdc +/- 2%	+V	Uscita (+) 24Vdc
Tensione di uscita regolabile	+/- 10%	+/- 10%	ADJ	Trimmer regolazione tensione in uscita
Corrente max di uscita 24Vdc	0,630 A	2,5 A		
Umidità relativa	<= 90%	<= 90%		
Temperatura di esercizio rend. 100%	0°C ...40°C	0°C ...40°C		
Grado di protezione	IP40	IP40		
Installazione su guida OMEGA	DIN (EN50022)	DIN (EN50022)		
Dimensioni mm	H45 x L25x P56	H45 x L97x P56		
Ingombro frontale moduli DIN	1,5 (45x25mm)	4,5 (45x78mm)		

NORME DI RIFERIMENTO	EMC: EN 55022 classe B, EN61000-3-2,3 - EN61000-42,3,4,5,6,8,11, ENV50204	BT : 73/23CEE, 93/68CEE, EN60950
-----------------------------	---	----------------------------------

- Il led verde sul frontale segnala la presenza di tensione in uscita.
- Regolazione della tensione in uscita entro un range di +/- 10% rispetto alla tensione nominale, mediante il trimmer (**ADJ**).
- L'uscita 24Vdc è protetta elettronicamente da cortocircuiti e sovraccarichi.
- Montare l'apparecchio lasciando uno spazio adeguato in larghezza e altezza, per garantire una corretta areazione e dissipazione termica della componentistica interna.

NOTE IMPORTANTI:

- Gli apparecchi dovranno essere alimentati da dispositivi atti alla protezione contro i contatti diretti e indiretti; Il dispositivo di sezionamento deve essere a portata di mano e deve interrompere tutti i poli attivi. *Prima di procedere alla sostituzione e allo scollegamento dei conduttori in morsettiera, accertarsi di aver tolto a monte l'alimentazione 230V*
- Gli apparecchi ADR1524 e ADR6024 *non sono soggetti a manutenzione preventiva*, in caso di anomalia o accertato mal funzionamento vanno sostituiti con nuovo apparecchi. La SELETEC declina ogni responsabilità dovuta a imperizia o errata installazione.
- L'apparecchio è garantito da difetti o vizi costruttivi riscontrati entro 12 mesi dalla consegna. L'eventuale manomissione o danneggiamenti provocati da installazione non conforme, comporta automaticamente il decadimento della garanzia.
- La garanzia si limita alla riparazione presso la Ns sede o la sostituzione dell'apparecchio. Sono esclusi dalla garanzia eventuali interventi del Ns personale tecnico, richiesti a qualsiasi titolo. In caso di prodotto ritenuto difettoso in periodo o non di garanzia, contattare il Ns supporto vendite per ottenere autorizzazione alla spedizione. Il prodotto ritenuto difettoso, dovrà pervenire presso la Ns sede a mezzo e a cura del Committente, accompagnato da indicazioni sul problema riscontrato.
- La SELETEC Srl si riserva di apportare in qualsiasi momento, tutte quelle modifiche atte al miglioramento della qualità e funzionalità del prodotto, nel rispetto delle normative in vigore.
- Le targhette applicate al prodotto contengono tutti i dati essenziali (numero del lotto, settimana e anno di produzione). I stessi dati vengono indicati sulla targhetta applicata alla confezione. La confezione contiene la *Scheda di prodotto*, e/o documentazione aggiuntiva richiesta dal Committente

La SELETEC diffida dall'utilizzo improprio o dalla riproduzione anche parziale della presente scheda, senza autorizzazione